



XIAOMI 22.5W POWER BANK 10000
KULLANMA KILAVUZU

MARKA: Xiaomi
MODELLER: PB100DPDZM

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Model: PB100DPDZM

Pil Türü: Lityum iyon polimer pil

Pil Kapasitesi: 37 Wh, 3,7 V, 10000 mAh

Nominal Kapasite: 5500 mAh (5 V/3 A)

Giriş Bağlantı Noktası: Type-C

Çıkış Bağlantı Noktası: USB-A/Type-C

Giriş: 5 V=3 A, 9 V=2,5 A

Çıkış: (USB-A) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Maks.

(Type-C) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Maks.

(Üçlü bağlantı noktası) 5 V=3 A

Çalışma Sıcaklığı: 5°C ila 35°C

Ürün Boyutları: 147,8 × 73,9 × 15,3 mm

Şarj Süresi: Yaklaşık 4,5 saat (beraberinde verilen şarj kablosu ve 9 V/2 A şarj cihazı ile) Yaklaşık 6 saat (beraberinde verilen şarj kablosu ve 5 V/2 A şarj cihazı ile)

KURULUM VE KULLANIM

İlk kullanımda lütfen ürünü tamamen şarj ediniz

Ürünü şarj ederken veya diğer cihazları şarj etmek için kullanırken, lütfen uygun şarj cihazı ve şarj kablosu seçin.

Ürünü şarj ederken veya diğer cihazları şarj etmek için kullanırken, lütfen birinin orada bulunduğundan emin olun ve şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazı ile şarj Kablosunu çıkarın.

Eğer düğmeye bastıktan sonra pil düzeyi göstergesinin ışığı yanmıyorsa, sebebi ürünün koruma modun da olması olabilir. Göstergeyi geri yüklemek için ürünü şarj edin.

Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, pil düzeyini %50 civarında tutun ve serin ve kuru bir yerde saklayın. Ürünün pil ömrünü artırmak için, ürünü pil düzeyi tamamen dolu veya tamamen bos olacak şekilde uzun süre boyunca saklamayın.

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı ara yüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

ENERJİ TÜKETİM BİLGİSİ

Pil seviyesi kontrol düğmesi bir güç düğmesi değildir.

Güç bankası şarj ve deşarjı otomatik olarak algılar.

Güvenlik: Bu güç bankası, aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı ısınma ve herhangi bir kısa devre durumunu önlemek için birden fazla koruma teknolojisiyle donatılmıştır.

10.000 mAh'lık yüksek kapasite Düşük pil seviyesi konusunda endişelenmenize gerek yok 10.000 mAh'lık yüksek kapasitesiyle bu taşınabilir şarj cihazı, bir elektronik cihazı birden fazla kez şarj edebilir. Bu da, tam şarjdan sonra bile hala güç kaldığı anlamına gelir. Yani, seyahat ederken düşük pil seviyesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. 1,5 defa şarj

Mi 11 için (4600 mAh pil kapasitesi)

Uyumluluk: Yerleşik USB şarj denetleyicisi, akıllı telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere çoğu akıllı cihazla uyumludur.

Kalite: Yüksek kaliteli lityum polimer batarya hücreleri ve dayanıklı bir şarj ve boşaltma çipi bulunmaktadır.

Şarj Etme: Güç bankasını şarj etmek için bir Mi güç şarj cihazını ve şarj kablosunu USB-C veya Mikro USB bağlantı noktasına bağlayın. Gösterge aşağıdaki şarj durumunu gösterecektir: (GÖRSEL 2 & TABLO 1)

*Uçak yolculuğuna uygundur: Uluslararası havacılık standartlarına uygundur: 100 Wh'den daha düşük kapasiteye sahip tek bir taşınabilir şarj cihazı.

*4,5 saat içinde tamamen şarj olur: Taşınabilir şarj cihazı, nominal kapasitesine göre test edilmiştir. Test yönteminde GB/T 35590 standardına uygun olarak taşınabilir şarj cihazı tamamen boşaltılır ve 30 dakika boyunca boş şekilde bekletilir. Standart hızlı şarj için ürünle birlikte verilen kablo ve QC hızlı şarj adaptörü (18 W veya üzeri) gereklidir.

*Aksi belirtilmedikçe, yukarıdaki tüm veriler Zimi laboratuvarlarından alınan ölçüm değerleridir. Ancak veriler, nesnel çevre değişikliklerine bağlı olarak değişebilir.

Boşaltma:

Cihazları güç bankası aracılığıyla şarj etmek için şarj kablosunu cihaza bağlayın ve güç bankasının USB-A veya USB-C bağlantı noktasını kullanın. Gösterge aşağıdaki boşaltma durumunu gösterecektir: (TABLO 2)

Düşük Akım Deşarjı: Güç bankası şarj olmadan önce pil seviyesi kontrol düğmesine iki kez basarak düşük akım deşarj moduna geçebilirsiniz. Bu mod, düşük akımlı cihazları şarj etmek için kullanılabilir, örneğin Bluetooth kulaklıklar ve akıllı bantlar. Gösterge ışıkları, güç bankasının düşük akım deşarj modunda olduğunu belirtmek için birer birer yanacaktır. Bu moddan çıkmak için düğmeye tekrar basmanız yeterlidir. Güç bankası, iki saat sonra otomatik olarak bu moddan çıkacaktır.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Yanlış kullanım, pil arızasına, aşırı ısınmaya ve hatta yangına veya patlamaya neden olabilir. Güvenliğinizi sağlamak ve kişisel yaralanma ve mal hasarı riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyun:

Bu güç bankası bir oyuncak değildir. Lütfen çocuklardan uzak tutun ve çocuklara kullanmaları veya oynamaları için izin vermeyin.

Bu güç bankasını şarj ederken, yerel güvenlik standartlarına uygun bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olun, böylece elektrik çarpması veya cihazın zarar görmesini önlersiniz.

Güç bankasını darbeye, güçlü titreşimlere veya sıvılara maruz bırakmayın, çünkü bu durumlar kısa devreye veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Bu durumda, güç bankasını hemen kullanmayı bırakın ve uygun şekilde imha edin.

Güç bankası şişer, deforme olur, sızıntı yapar veya kapasitesi önemli ölçüde azalırsa, hemen kullanmayı bırakın ve uygun bir atık konteynerine atın.

Güç bankasını pantolon cebinde, kapalı bir çantada, yatak veya koltuk gibi ısı yayabilecek yerlerde şarj etmeyin veya boşaltmayın. Güç bankasının çalışma sırasında çeşitli öğelerle örtülmediğinden emin olun, böylece ısı dağılımı sağlanır.

Güç bankasını sökmeyin, delmeyin, çarpmayın veya kısa devre yapmayın. Ayrıca, sıvılara, ateşe, ısıtıcılara veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Ayrıca, ortam sıcaklıkları 60°C'den (140°F) yüksek olan ortamlarda kullanmayın.

- Güç bankasını arabada veya güneşe maruz kalan yerlerde bırakmayın, özellikle hava sıcakken.
- Bu güç bankası bir lityum polimer batarya içermektedir. Kasayı açmak, batarya hasarına veya güvenlik risklerine neden olabilir, bu nedenle kesinlikle yasaktır.

Alınacak Önlemler:

- Güç bankasını ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin.
- Nitelikli bir şarj cihazı ve USB kablosu kullanın (Mi marka ürünleri önerilir) güç bankasını şarj ederken veya diğer cihazları şarj etmek için kullanırken.
- Güç bankasını şarj ederken uzun süre gözetimsiz bırakmayın ve fişini çekmeden önce güç kaynağından çıkarın.
- Güç bankası tamamen şarj olduğunda veya akıllı cihazları tamamen şarj ettiğinizde, fişi prizden çekin ve şarj kablosunu zamanında çıkararak zarar görmesini önleyin.
- Güç bankasının düğmesine bastıktan sonra pil seviyesi göstergesi yanmazsa, arızalı olabilir. Bu durumda, harici bir şarj cihazı takmayı deneyerek güç bankasını yeniden doldurmayı deneyin.
- Güç bankasını uzun süre kullanmadığınızda, serin ve kuru bir yerde saklayın ve pil seviyesini yaklaşık %25-50 aralığında tutun. Pil ömrünü azaltmamak için güç bankasını tamamen şarj etmeyin veya pil seviyesini tamamen boşaltmayın.
- Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri sadece referans amaçlıdır ve gerçek ürün ve işlevler değişiklik gösterebilir.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

ZIMI CORPORATION

Room A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, P.R.China



Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Xiaomi 22.5W Power Bank 10000
Model: PB100DPDZM
SKU No.: BHR5884GL
Parti veya Seri Numarası: 38939/XXXXXXXXX(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: ZIMI CORPORATION
Adres: Room A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, P.R.China
Ülke: China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☐
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐



Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC61000-3-2:2019	KSEM211100194001	Compliance Certification Services (kunshan) Inc.
IEC 63000:2018	EDG2111230017C00401R	EMTEK(Dongguan) Co.,Ltd.

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:ZIMI CORPORATION

Yayınlanma yeri ve tarihi: Room A913, No. 159
Chengjiang Road, Jiangyin
City, Jiangsu Province,
P.R.China

2022-05-06

İmza:

Amy Ye

Ad, işlev:

Amy Ye
Product Certified Engineer



Ürünün Renkli Görüntüsü:





Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Xiaomi 22.5W Power Bank 10000

Model: PB100DPDZM

SKU No.: BHR5884GL

Batch or Serial Number: 38939XXXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: ZIMI CORPORATION

Address: Room A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, P.R. China

Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☐
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices (MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC61000-3-2:2019	KSEM211100194001	Compliance Certification Services (kunshan) Inc.
IEC 63000:2018	EDG2111230017C00401R	EMTEK(Dongguan) Co.,Ltd.

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of ZIMI CORPORATION
Place and date of issue: Room A913, No. 159
Chengjiang Road, Jiangyin
City, Jiangsu Province,
P.R.China

2022-05-06

Signature:





Name, function: Amy Ye
Product Certified Engineer

Color Image of product:

