

N6 Pro

MESH INTERKOM

6 Kişilik Mesh & Sesli Komut


Kullanma Kılavuzu

Türkçe

Ürün Özellikleri


Tanım	Açıklama
Ürün Modeli	N6 Pro
Bluetooth Adı	Nukro N6 Pro
Bluetooth Versiyonu	5.4
Kulaklık Ünitesi	40 mm
Mikrofon	Açık ve Kapalı Kask Mikrofonu
Konuşma Süresi	12 saat
Gürültü Azaltma	ENC Yapay Zeka Destekli Gürültü Azaltma
Batarya Kapasitesi	1000mAh
Suya Dayanıklılık Seviyesi	IPX7
Montaj Aparatı	3M Yapışkan Taban - Klips
Şarj Bağlantısı	Type-C
Interkom Bağlantısı	6 Sürücü
FM Özelliği	Yok
Sesli Komut	Var
Evrensel Eşleştirme	Var
Interkom Mesafesi	Bluetooth interkom destekli bu cihaz, 6 kullanıcıya kadar 1kilometre menzil içinde haberleşme olanağı tanır.

- Cihaz çevrimdışı sesli komutları desteklemektedir.
- Yıkama esnasında yüksek basınçlı yıkama tabancası kullanmayın
- 15V değerini aşan bir şarj cihazı kullanmayın ve cihazı ıslakken şarj etmekten kaçının.




- 1 Ses -
- 2 Ses +
- 3 Fonksiyon Düğmesi
- 4 Interkom Düğmesi
- 5 Kulaklık Bağlantı Portu
- 6 Type-C Şarj Girişi

• Kutu İeriđi



N6 Pro Ana Cihaz




Kulaklık Ünitesi




Cırt Bant



Mikrofon Süngerı



3M Montaj Kiti



Klipsli Montaj Kiti



Kullanma Kılavuzu




Kapalı Kask Mikrofonu



Aık Kask Mikrofonu



Type-C Kablo



Kulaklık Cırt Bantları



Kulaklık Padi




Mikrofon Cırt Bant

• APP İndirme



Uygulamayı indirmek, kurmak, kullanmak ve daha fazla özellik için, lütfen QR kodu tarayın.

1.İşlevler



Not:

Ürünün gerçek görünümü, görseldekinden farklı olabilir. Lütfen gerçek ürünü inceleyiniz.

🔊 - Ses -

🔊 + Ses +

⊗ Fonksiyon Düğmesi

🎧 İnterkom Düğmesi

🔌 Kulaklık Bağlantı Portu

🔌 Type-C Şarj Girişi

2.Temel İşlemler

Cihazınızı çalıştırmak için iki yöntem bulunmaktadır: Sesli Komutlar ve Düğmeler. Tercihinize göre birini seçebilirsiniz.

• Açma/Kapama

Düğme Kullanımı

🎧 + ⊗ 🖱️ ⌚ 2S

• Telefon Eşleştirme

Sesli Komut

🗣️ Hay Max, telefonu eşleştir

VEYA

Düğme Kullanımı

⊗ 🖱️ ⌚ 3S

Not: Telefonunun Bluetooth ayarlarından Nukro N6 Pro cihazını eşleştirin.

• Mikrofonu Açma/Kapama

Düğme Kullanımı

🎧 + 🔊 🖱️ ⌚ 2S

Not: İnterkom düğmesine ve herhangi bir ses düğmesine aynı anda 2 saniye boyunca basılı tutun.

• Akıllı sesli asistanı etkinleştirme

Sesli Komut

🗣️ Hay Max

Not: Öncelikle uygulama üzerinden "Telefon > Telefon Ses Asistanı" özelliğinin açılması gerekmektedir.

• Sesi Açma

Sesli Komut

🗣️ Hay Max, sesi aç

VEYA

Düğme Kullanımı

🔊 +

• Sesi Kısma

Sesli Komut

🗣️ Hay Max, sesi kıs

VEYA

Düğme Kullanımı

🔊 -

• Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

Düğme Kullanımı

🔊 + + ⊗ 🖱️ ⌚ 3S

Not: Cihaz yeniden başlayacak ve fabrika ayarlarına sıfırlanacaktır.

3.Müzik

• Müzik Oynatma

Sesli Komut



Hay Max, müziği aç

VEYA

Düğme Kullanımı



• Müziği Duraklatma

Sesli Komut



Hay Max, müziği duraklat

VEYA

Düğme Kullanımı



Not: Müzik çaların aktif olduğundan emin olun.

• Şarkı Değiştirme

Sesli Komut



Hay Max, önceki şarkı

VEYA

Düğme Kullanımı



3S

Sesli Komut



Hay Max, sonraki şarkı

VEYA

Düğme Kullanımı



3S

4.Telefon Görüşmeleri

• Arama Cevaplama

Sesli Komut



Hay Max, telefonu aç

VEYA

Düğme Kullanımı

Cevaplamak için herhangi bir tuşa kısa basın.

• Çağrı sonlandırma

Sesli Komut



Hay Max, telefonu kapat

VEYA

Düğme Kullanımı



• Aramayı Reddetme

Sesli Komut



Hay Max, telefonu kapat

VEYA

Düğme Kullanımı



• Otomatik Çağrı Yanıtlama Fonksiyonunu Açma/Kapama

Düğme Kullanımı

Uygulama üzerinden açılıp kapatılabilir.



3S Açık/Kapalı

5. Diğerleri ile İletişim Kurma

Bu ürünün iki modu vardır: Grup Modu ve Serbest Mod

Grup modundan evrensel eşleştirmeye geçiş, interkomun grup modundan çıkmasına ve eşleştirme moduna girmesine neden olacaktır.

• Grup modu

Ürününüzün en fazla kaç kişiyle eşleşebileceğini öğrenmek için lütfen ürün özelliklerine bakın.

Grup Modu, Bluetooth interkom teknolojisine dayanan özel bir iletişim özelliğidir. İletişim başlamadan önce bir grup ağı kurulmalıdır ve bu mod, en fazla 6 katılımcı ile grup iletişimini destekler.

• Grup Mesh

Sesli Komut

 Hay Max, Grup Mesh

VEYA

Düğme Kullanımı

   2S

Bağlantıdaki ekip üyesi sayısını duyduktan sonra



• Grup Modu

Sesli Komut

 Hay Max, Grup modu

VEYA

Düğme Kullanımı

 Switch

• Grup Mesh Sonlandırma

Düğme Kullanımı

Grup Mesh durumundayken grubu iptal edin.

   2S

• Serbest Mod

Ürününüzün en fazla kaç kişiyle eşleşebileceğini öğrenmek için lütfen ürün özelliklerine bakın.

Serbest Mod, eşleştirme gerektirmeyen, açık bir interkom modudur. İletişim menziliinde olduğunuz sürece, en fazla 6 kişiye kadar otomatik olarak interkom bağlantısı kurabilirsiniz.

Sesli Komut

 Hay Max, Serbest Mod

VEYA

Düğme Kullanımı

 Switch

• Interkomu Sonlandırma

Sesli Komut

 Hay Max, interkomu sonlandır

VEYA

Düğme Kullanımı



• Evrensel Bluetooth Eşleştirme

Düğme Kullanımı

- Cihaz açıkken



Işık kırmızı ve mavi renkte yanıp söner.

- Sesli bildirim "Eşleştirme Başlatılıyor" der. Aynı anda, diğer cihazların da Bluetooth eşleştirme modunda olması gerekir.

-  ×2 Bas

Işık kırmızı ve yeşil renkte yanıp söner.

- Sesli bildirim: "Evrensel eşleştirme"
Sesli bildirim: "Evrensel bağlantı kuruldu"

-  ×2 Bas

İnterkomu etkinleştirme

• Evrensel Bluetooth eşleştirmeyi kapatma

Düğme Kullanımı



6. Kısayollar

Bu ürünün iki kullanım modu vardır: Akıllı Sesli Komutlar ve Düğmeler. Kendi alışkanlıklarınıza göre dilediğinizi seçebilirsiniz.

- Cihazınız resmi uygulamaya bağlı ve telefonunuzun internet bağlantısı varken, cihazınızla navigasyon, mesaj gönderme, arama yapma ve yanıtlama, müzik çalma gibi akıllı sesli etkileşimleri gerçekleştirebilirsiniz.

Sesli Komut Etkinleştirme Kelimesi



Hay Max

Fonksiyon	Sesli Komut	Düğme Kullanımı
GÜÇ AÇMA/KAPAMA		+ 2S
MÜZİK OYNATMA	◆ Hay Max, müziği aç	
MÜZİK DURAKLATMA	◆ Hay Max, müziği duraklat	
ÖNCEKİ ŞARKI	◆ Hay Max, önceki şarkı	+ 3S
SONRAKİ ŞARKI	◆ Hay Max, sonraki şarkı	- 3S
SES +	◆ Hay Max, sesi aç	
SES -	◆ Hay Max, sesi kıs	
ÇAĞRI CEVAPLAMA	◆ Hay Max, telefonu aç	Herhangi bir düğme
ÇAĞRI SONLANDIRMA	◆ Hay Max, telefonu kapat	
ÇAĞRI REDDETME	◆ Hay Max, telefonu kapat	3S
TELEFON EŞLEŞTİRME	◆ Hay Max, telefonu eşleştir	3S
GRUP MESH	◆ Hay Max, Grup Mesh	2S Bağlantıdaki ekip üyesi sayısını duyduktan sonra
GRUP MODU	◆ Hay Max, Grup Modu	
SERBEST MOD	◆ Hay Max, Serbest Mod	
EVRENSEL MOD		3S Diğer Bluetooth cihazların da eşleştirme modunda olması gerekir. ×2 Tap ×2 Tap İnterkomu etkinleştirme
İNTERKOMU SONLANDIRMA	◆ Hay Max, interkomu sonlandır	
FABRİKA AYARLARINA DÖNME		+ 3S

Kullanıcının Dikkatine



1. Ürünün garanti süresi içerisinde Orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
2. Ürün üzerindeki Seri No olan Garanti Etiketini kesinlikle yırtmayınız, çıkarmayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
3. Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, su içine kesinlikle sokmayınız.
4. Cihazın üzerindeki şarj ve kulaklık girişlerindeki su tıpaları kullanım esnasında mutlaka kapalı olmalıdır. Bu girişlerden su girmesi ürünün arızalanmasına neden olabilir. Bundan dolayı oluşabilecek arızalar garanti dışıdır.
5. Yüksek sıcaklıktan ürünü koruyunuz. Yüksek sıcaklık ürünün arızalanmasına neden olabilir.
6. Yağışlı havalarda cihaz şarj edilemez.
7. İnterkomun montajı esnasında kabloların kaskın içerisinde boşta sallanmaması gerekir.

 1 Amperden yüksek şarj cihazı kullanılmamalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın.
4. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

7. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu doğrultuda Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Ticaret Ltd Şti'nin Nukrotech, NUKRO N6 PRO markalı mamülleri için verdiği garanti, aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz.

Kullanma kılavuzunda belirtilen talimatların dışında kullanımlar söz konusu olduğunda,

Tüketicie ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (taşıma, çarpma, düşürme, vb.) söz konusu olduğunda,

Uygun olmayan elektrik tesisatında veya kullanılması öngörülen voltaj dışında ve POWERBANK Şarj İstasyonu kullanılması durumunda,

Ürünün bataryası bitmeden şarj edilmesi pil ömrünü azaltır. Bundan kaynaklı batarya ve batarya arızaları durumunda,

Gereken onarım için Yetkili Servis Personeli dışında bir kimsenin cihazın onarımına, bakımına veya tadilini yapmış veya kalkışmış olması durumlarında garanti geçerli olmaz.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamul üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.

Ürünün garanti süresi içerisinde Orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.

Unutmayınız ki hizmetinizi garantili olarak yaptırabilmeniz için satıcı tarafından doldurulmuş, onaylanmış garanti belgenizi ve faturanızı, diğer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlar ile birlikte Nukrotech Firmasına ibraz etmek zorundasınız.

ÜRETİCİ:

SHENZHEN ASMAX INFINITE TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Room 908 Building 2, Aviation & Space Building, No. 53

Gaoxin South 9th Road, Gaoxin Community, Yuehai

Street, Nanshan District, Shenzhen, China







GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:
05.09.2023 / 65598

Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı: Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Dereboyu 1 Sokak No:20/2 Şişli İSTANBUL
Tel: 0850 303 53 54
E-mail: bilgi@nukrotech.com

Web: www.nukrotech.com

MALIN/CİHAZIN

Cinsi: Mash İnterkom
Markası: Nukrotech
Model No: NUKRO N6 PRO
Bandrol veya Seri no:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:
Adresi:
Tel:
Fatura Tarihi ve No:
İmzası ve Kaşesi: