KINGROON

KR02

3D Filament Kurutucu



Not: Görsel temsilidir. Gerçek ürün filament içermez.

Keyifli Kullanımlar!

Çift makaralı filament kurutma çözümü

Türkçe Kullanım Kılavuzu KR02

Shenzhen KINGROON Technology Co., Ltd.
701, Jinhe Building, No. 8 Xinhe Street, Ma’antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

CE • RoHS • FCC • Çin’de Üretilmiştir

KR02 - Kullanım Öncesi ve Güvenlik Bilgileri

Kullanım Öncesi

- Kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuz ürünün kullanımına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Görseller ve açıklamalar gerçek üründen küçük farklılıklar gösterebilir.
- Bu kılavuzun içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Cihazın kullanımı, üzerinde yapılan değişiklikler veya kullanıcı ihmali nedeniyle oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan üretici sorumlu tutulamaz.
- Yetkisiz değişikliklerden kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul edilmez.
- Cihazı prize takmadan önce, evinizdeki priz geriliminin ürünün gerektirdiği gerilimle uyumlu olduğundan emin olun.
- İlk kullanımdan önce üründeki tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Ürünü düz ve dengeli bir yüzey üzerinde kullanın; filamentin düzgün beslenmesini sağlayın ve dolaşmasını önleyin.

Ürün Modeli	KR02
Paket Ölçüsü	284 × 234 × 190 mm
Ürün Ölçüsü	200 × 250 × 235 mm
Maks. Kapasite	2 × Φ200 × 73 (H)
Ürün Ağırlığı	≈ 2 kg
Nominal Giriş	AC100-240V~ 50/60Hz
Çıkış	DC24V-3A (72W)
Isıtıcı Gücü	60W

Güvenlik Uyarıları

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Güç kablosunda veya prizde aşınma ya da hasar belirtisi varsa cihazın fişini derhal çekin.
- Ürün kullanılmadığı zaman güç kablosunu prizde takılı bırakmayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği yerde tutun ve çocukların gözetimsiz kullanmasına izin vermeyin.
- Isıtma fonksiyonu çalışırken yanık riskini önlemek için kutunun içindeki alt ısıtma plakasına dokunmayın.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa olası yangın risklerini azaltmak için güç bağlantısını kesin.
- Ürünü nemli veya ıslak ortamlarda kullanmayın.
- Arıza durumunda cihazı kapatın, fişini çekin ve kullanmayı derhal bırakın. Destek için satıcı veya teknik servisle iletişime geçin. Ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın ve üçüncü taraf parçalarla müdahale etmeyin.

Uyumlu Filament Miktarı

2 × 1 kg / 2 × 500 g / 1 × 250 g / 1 × 200 g

Önemli

Cihazın ısıtma işlevi sırasında iç taban yüzeyi sıcak olabilir. Bakım veya temizlik yapmadan önce cihazı kapatın, fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.

Bu kılavuzdaki teknik bilgiler kaynak dokümandaki değerler esas alınarak aktarılmıştır.

KR02 - Kurutma, Kurulum ve Kullanım


Önerilen Filament Kurutma Sıcaklıkları

Filament Grubu	PLA / PLA-CF / PLA HS / TPU / PP	PETG / PETG-CF / PETG HS / PET	ABS / ASA / PC
Önerilen Sıcaklık	40°C - 50°C	50°C - 60°C	60°C
Önerilen Süre	4 - 8 saat	4 - 8 saat	8 - 24 saat


Kurulum Talimatları



1. Mili gösterilen noktadan içeri yerleştirin.



2. Dört milin iki ucuna toplam sekiz rulman takarak dört adet makara taşıyıcı ünitesi oluşturun.



3. Rulmanlı makara taşıyıcılarının takılmış görünümü.

Kullanım Talimatları

1. Dört tuş: Açma/Kapama, Fonksiyon (M), Yukarı (▲) ve Aşağı (▼).
2. Adaptörü AC 100-240V~ 50/60Hz güç kaynağına bağlayın; ardından çıkış fişini cihazın arka kısmındaki güç girişine takın.
3. Cihazı açmak için Açma/Kapama tuşunu 3 saniye basılı tutun. LED ekran mevcut sıcaklığı gösterir.
4. Kapağı açın, filament makarasını kutuya yerleştirin ve filamenti filament çıkışından dışarı alın.
5. Mevcut bağıl nem (RH) değerini görüntülemek için Fonksiyon (M) tuşuna basın.
6. Ön ayarlı sıcaklık moduna geçmek için Fonksiyon (M) tuşuna tekrar basın.
7. 40°C / 50°C / 60°C seçenekleri arasında geçiş yapmak için ▲ / ▼ tuşlarını kullanın.
8. Zamanlayıcı ayar moduna geçmek için Fonksiyon (M) tuşuna basın.
9. Süreyi 0,5 saatlik adımlarla artırmak için ▲ tuşuna basın. Ayarlanabilir maksimum süre 24 saattir.
10. Süreyi 0,5 saatlik adımlarla azaltmak için ▼ tuşuna basın.
11. Mevcut sıcaklık ekranına dönmek için Fonksiyon (M) tuşuna basın. Kurutucu otomatik olarak ısıtmaya başlar.
12. Cihazı kapatmak için Açma/Kapama tuşunu 3 saniye basılı tutun.