

*****SADECE DUVAR MONTAJINA UYGUNDUR*****

*****DUVAR ASKI APARATI ÜCRETSİZ**

GÖNDERİLMEKTEDİR***

*****SMART ÖZELLİĞİ BULUNMAMAKTADIR*****

*****KURULUM ÜCRETİ SATIŞ FİYATINA DAHİL DEĞİLDİR.*****

EKRAN

- **İnç**

55"

Çözünürlük

3840 X 2160 (UHD)

- **Siyah Işık Ünite Tipi**

Doğrudan

Parlaklık

400

- **Dinamik Kontrast Oranı (Dinamik MCI (Hz))**

1000000:1

Tepki Süresi (GTG, ms)

8

- **Yenileme Hızı**

T120/60Hz

Hizmet ömrü (saat)

30,000

VIDEO

- **SoC**

K6Hp

SoC (Pazarlama Adı)

Dört

- **HDR_HDR 10 Pro**

Var

HDR_HLG

Var

SES

- **Hoparlör (ses çıkışı)**

10W + 10W

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

- **AI Ses**

Var

Tek Dokunuş ile Ses Ayarı

Var (Hazır)

- **LG Ses Senkronizasyonu**

Var (Bluetooth gerektirir)

YAYIN SİSTEMİ

- **Dijital (Karasal, Kablo, Uydu)**

DVB-T2/C/S2

Analog (NTSC / SECAM / PAL)

PAL

- **Teletext/Otomatik Teletext**

Var/Var

OTELCİLİK ÇÖZÜMÜ

- **Pro:Centric Smart**

Var (Akıllı)

Veri Akışı (IP ve RF)

Var

- **HCAP (GEM/FLASH/HTML)**
✳ **Servis Menüsü (TLL/XML)**

GEM/HTML5

IP Dönüş yolu

Var

- **Multicast/Unicast hazır**

Var/Var

webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)

Var

- **Pro:Centric Direct (sürüm)**

Var (3.5) (4.0, 20 Ağı sonrası)

Pro:Centric Uygulaması (sürüm)

Var (PCA3.8)

- **PCS400R**

Var

Hızlı Menü (sürüm)

Var (4.0)

- **Pro:Idiom (Yazılım Tipi)**

Var

Pro:Idiom (Mobil, Lite)

Var

AKILLI İŞLEV

- **webOS sürümü**

Var (webOS 5.0)

Galeri Modu

Var

- **Hızlı Erişim**

Var

Web Tarayıcı

Var

- **CP Uygulaması**

Var

Uzaktan Kumanda Uyumluluğu

Var (Hazır, MR18HA)

- **SW Saat (Dünya Saati/Alarm)**

Var

Mood Ekranı

Var

- **Soft AP**

Var

WiFi (sürüm)

Var (802.11ac)

- **Ekran Paylaşımı (Miracast)**

Var

Smart Share (DLNA)

Var

- **LG TV Plus Uygulaması**

Var

DIAL

Var

- **Bluetooth Ses Oynatma**

Var

LG Ses Senkronizasyonu/Bluetooth

Var

- **Mobil Bağlantı Bindirme**

Var

Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)

Var

- **IoT**

Var

DiĞER ÖZELLİK

- **EzManager**

Var

USB Klonlama

Var

- **RF üzerinde uyanma**

Var

WOL / WOWL

Var/Yok

- **SNMP**

Var

Tanılama

Var (IP Uzaktan Kumanda)

- **SI UyumluluĐu**

Var (TV Link tuner, RS232C)

HTNG-CEC

Var (1.4)

- **Simplink (HDMI-CEC)**

Var (1.4)

IR Çıkışı

Var (RS-232C, HDMI)

- **Çoklu IR Kodu**

Var

Otel Modu/PDM/Kurulum Menüsü

Var/Yok/Yok

- **Kilit Modu**

Var (Sınırlı)

Bağlantı Noktası Engelleme

Var

- **Karşılama Videosu**

Var

Karşılama Ekranı (Açılış Görüntüsü)

Var

- **Görüntü Ekleme**

Var

Tek Kanal Haritası

Var

- **IP Kanal Yöneticisi**

Var

Harici Hoparlör Çıkışı

Var (Dahili/Harici Değişken/Sabit, 3,5 mm, Stereo, Tek Uçlu Tip (Top,Sol+,Sağ+), 2W + 8Ω)

- **Anında Açılma**

Var

V-Lan Etiketli

Var

- **Harici Güç Çıkışı**

Var

RJP (uzaktan fiş paketi) Uyumluluğu

Var LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC)

- **Harici Saat Uyumluluğu**

Var (LEC-005)

Otomatik Kapalı/Zaman Ayarlı Kapatma

Var/Var

- **Enerji Tasarrufu Modu**

Var

DIKEY İŞLEV

- **Sağlık Kulaklık Modu**

Var

Hibrit Altyazı (Altyazı Sadece Dijital)

Var

- **RTC (Gerçek Zamanlı Saat)**

Var

NTP senkronize zamanlayıcı

Var (Saat Kurulumu)

- **BEACON**

Var

Video Etiketi

Var (MR, TBD)

JAK ARAYÜZÜ

- **HDMI Girişi**

1 (2.0)

USB

2 (2.0)

- **CI Yuvası**

1

HDMI Girişi (HDCP)

2 (2.0)

- **Kulaklık Çıkışı**

1

RF Girişi

2

- **Dijital Ses Çıkışı (Optik)**

1

RS-232C(D-Sub 9 pin/Telefon Fişi)

1 (D-Sub 9 pin)

- **Saat Arayüzü (RJ12)**

1

RJ45 (Kullanım Amacı)

2 (Ethernet, Aux)

- **Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon Fişi)**

2 (Hoparlör Çıkışı 1, 4W (Stereo, Sağ: 2,0 W, Sol: 2.0W, 8Ω) Ses Kontrolü 1)

EKSTRA ÖZELLİKLER

- **VESA Uyumluluğu**

Var (300 * 300)

Kensington Kilit

Var

- **Credenza/Emniyet Vidası Deliği**

Var * Bu özellik stand satın aldıktan sonra desteklenir

Kilitleme Plakası (kolay kurulum için)

Var * Bu özellik stand satın aldıktan sonra desteklenir

BOYUT SETİ

- **Standsız Ağırlık (kg)**

14,3

Sevkiyat Ağırlığı (kg)

19,3

- **Standsız Ürün Boyutu**

1244 x 726 x 87,1

Sevkiyat Boyutu

1360 x 835 x 175

- **Çerçeve Geniřliđi (Sol/Sađ/Üst/Alt): On Bezel**

17,0/17,0/17,0/23,8

Çerçeve Geniřliđi (Sol/Sađ/Üst/Alt): Off Bezel

15,5/15,5/15,5/22,3

GÜÇ

- **Güç Kaynađı (Voltaj, Hz)**

100 ~ 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi (Maks)

162 W

- **Güç Tüketimi (Tip.)**

133W

Bekleme Modunda Güç Tüketimi

0,5W